

# Zusatz-Gongeinheit für FD20 / FD25 FD2G

**INDEXA®**

## TECHNISCHE DATEN

**Stromversorgung:** 230V, 50Hz

**Gehäuseabmessungen:** 80 x 87 x 28mm

- Zusatz-Gongeinheit für FD20 / FD25
- Mit Eurostecker für Euro-/Schuko-Steckdosen
- Einfache Anmeldung der Klingeltaste bzw. Bewegungsmelder vom Set über Tastendruck
- Gongeinheit mit einem 4-LED-Blinklicht und wahlweise Gong- oder Sirenenton (max. 82dB(A)/0,3 m)
- Insgesamt 24 Melodien wählbar
- 4 einstellbare Lautstärken oder lautloses optisches Signal nur über Blinklicht
- Bis zu 8 Klingeltasten / Bewegungsmelder können an einer Gongeinheit angemeldet werden, mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung
- Die Anzahl von Gongeinheiten pro Klingeltaste / Bewegungsmelder ist nicht begrenzt, Funkreichweite jedoch beachten



**FD2G**

**Art.Nr. 34114**