

# LED-Akku- Werkstattleuchte

## DML806

LXT • 2.100 lx • 620 lm

**Nützlicher Begleiter in der Werkstatt und unterwegs,  
kompatibel mit 14,4V/18V LXT-Akkus**

Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo man es braucht. Die Lampe ist als Flächenleuchte und als Taschenlampe mit gebündeltem Licht nutzbar.



**LXT** 14.4V 18V

### Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Lichtstrom	620 / 310 / 90 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2100 / 310 / 280 lx
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	6 / 8,5 / 23 h
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	8,5 / 16 / 46 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	11 / 21 / 59 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 25 / 71 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,69 - 1,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	365 x 78 x 119 mm

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- Immer Licht, genau wo man es braucht
- Kompaktes Design für hohe Portabilität
- Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- Mit Softgriff
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät

**EAN 0088381699310**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**BL1820B**  
Akku BL1820B



**BL1830B**  
Akku BL1830B



**BL1840B**  
Akku BL1840B



**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1860B**  
Akku BL1860B



---

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

