

- IP-67 WASSER & STURZGESCHÜTZT
- 11 FUNKTIONEN IN EINEM
- ECHEFFEKTIVWERT/AUTORANGING



37423

€ 99.-

micro DM-100 Digital-Multimeter

Das **RIDGID® micro-DM-100** Digital-Multimeter setzt den neuen Standard für die Fehlersuche bei elektrischen Problemen. Mit dem doppelt geschirmtem und wasserresistentem IP-67 Gehäuse, sowie dem Sturzschutz um einen Fall aus bis zu 3m zu überstehen, ist das micro DM-100 hervorragend geeignet für Einsätze auch unter erschwerten Bedingungen.

Das Digital-Multimeter ist ein Gerät zur Echteffektivwertmessung und mit automatischer Bereichswahl (AutoRanging) zur Bestimmung des besten Messbereichs (auf manuell umstellbar). 11 unterschiedliche Funktionen wie Messung von Wechselstrom- und Gleichstromstärke und Spannung oder Temperaturmessungen können schnell und mit exakten Messergebnissen durchgeführt werden. Das große hintergrundbeleuchtete LCD Display zeigt die Ergebnisse klar und deutlich an.

Das micro DM-100 wird zusammen mit einer Transporttasche mit doppelt geschirmten Prüflleitungen, Typ K Temperatursonde und einer 9V Batterie geliefert.



Funktionen & Bereiche

Spannung AC/DC:	400.0mV – 1000V
Strom AC/DC:	400.0µA – 10A
Widerstand:	400.0Ω – 40.00MΩ
Kapazität:	4.000nF – 200.0 µF
Frequenz:	9.999Hz – 9.999MHz
Tastenverhältnis:	0,1% - 99,9%
Diodentest:	1.5V
Durchgangsprüfung:	150Ω
Temperatur:	-20°C – 760°C

Spezifikationen

Stromversorgung:	9V Batterie (inkl.)
Display:	LCD, beleuchtet
Überlastschutz:	CAT III-1000V & IV-600V
Sicherung:	2x, 0,5A & 10A- 1000V
Isolation:	Klasse II, doppelt geschirmt
IP Klasse:	IP-67 wasserresistent (1m)
Polaritätsindikator:	Ja, automatisch
Autom. Abschaltung:	Ja, nach 15 Minuten
AutoRanging:	Ja
Manual Ranging:	Ja (Knopfdruck)
Echteffektiv/True RMS:	Ja