

# PS ETIMAT 10 M



## Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002159032
Beschreibung	PS ETIMAT 10 M
Klassifizierungsname	Hilfsschalter
Funktion	Hilfsschalter
zur Verwendung mit	ETIMAT 6
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	EN 62019
Klemmen (mm <sup>2</sup> )	1-4
Kontakte	1x NC

Online-Produktseite

## sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)  
[3D-Modell](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)



## internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC001286
Klassifizierungsname	Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Bemessungsschaltstrom	6A
Bemessungsspannung	230V
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)	4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit	63A
Gerätemontage	Leitungsschutzschalter
Spannungsart zur Betätigung	AC
Werkseitig angebaut	
Zusatzeinrichtung	Hilfsschalter

# Maßzeichnung

