

VEGA 2 CONNECT

Handflutlichtstrahler mit 2000 Lumen für 18/20-V-Akkupacks



ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

VEGA 2 CONNECT ist ein kompakter, handlicher LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender.

Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung, perfekt für Maler- und Installationsarbeiten. Mit den zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.

VEGA 2 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden.

Er wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Montage am DREIFUSS-STÄNDER geliefert. Es ist deshalb sehr einfach und bequem das Licht da anzubringen wo man es braucht.

Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse des Flutlichtstrahlers VEGA 2 CONNECT ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Er ist auch wasserdicht (IP54). Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr.



Verwenden Sie die Stromversorgung POWER SUPPLY für Direktanschluss.



NEU

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK

AKKU, LADEGERÄT, STECKVERBINDER UND STROMVERSORGUNG WERDEN EINZELN VERKAUFT

SCANGRIP CONNECTORS für 18/20-V-Akkupacks



- BERNER - 03.6155C
- BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
- BOSCH GREEN - 03.6141C
- DEWALT - 03.6142C
- EINHELL - 03.6143C
- FEIN - 03.6144C
- FESTOOL - 03.6153C
- FLEX - 03.6145C
- HAZET - 03.6146C
- HIKOKI - 03.6147C
- INGERSOLL - 03.6152C
- MAKITA - 03.6148C
- MILWAUKEE - 03.6149C
- PANASONIC - 03.6156C
- RIDGID - 03.6154C
- SNAP-ON - 03.6151C
- WÜRTH - 03.6150C

Zubehör



STROMVERSORGUNG 03.6123C



CAS AKKU 18 V 5,2 Ah 03.6121



CAS LADEGERÄT 03.6122

TECHNISCHE ANGABEN

- 60 LEDs
- 189 lm/W
- 1500/3000 Lux @0,5 m (Stufe 1/2)
- 1000/2000 lm (Stufe1/2)
- Kompatibel mit METABO/CAS 18-V-Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Betriebsdauer: 4,5-9 Std. @18 V 5,2 Ah Akku
- 20 W
- IP54 mit Stromversorgung / IP30 mit Akku
- IK06
- 850 g
- 200 x 208 x 78 mm

JUST CONNECT

Wählen Sie den zu Ihrem Akkupack passenden Steckverbinder.



VEGA 2 CONNECT

Art.Nr.: 03.6106C

SCANGRIP.COM

3
years
warranty