



# brennenstuhl®

## Funk-Rauchwarnmelder RM L 3101



### Technische Daten

Artikelnummer:	1290210
EAN:	4007123679188
Lautstärke:	85 dB(A)
Anzahl der Batterien:	1
Batterie Bauart:	CR 17450
Batterie Technologie:	Lithium
Funkfrequenz:	868 MHz
Funkreichweite:	100 m
Farbe:	weiß

## Produkttexte

Cleverer Schutz und maximale Sicherheit im gesamten Haus.

- \* Alle miteinander verbundenen Funk-Rauchmelder ertönen, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
- \* Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern geeignet.
- \* 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel.
- \* 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- \* Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- \* Qualitätssiegel "Q" - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdB.
- \* Geprüft nach DIN EN 14604.
- \* Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- \* Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- \* Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- \* Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand.
- \* Inklusive Befestigungsmaterial.

## Lieferumfang

Funk Rauchwarnmelder RM L 3101, inkl. Befestigungsmaterial