

# PS/SS ETIMAT P6/P10



## Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	001908421
Beschreibung	PS/SS ETIMAT P6/P10
Klassifizierungsname	Hilfs-/Signalschalter
Funktion	Auxiliary/Signal Switch
zur Verwendung mit	ETIMAT P6&P10
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Klemmen (mm <sup>2</sup> )	1...1,5
max. Einschaltstrom (A)	6
Kontakte	1xNC + !xNC/NO

[Online-Produktseite](#)

## Sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)

## Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC001286
Klassifizierungsname	Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
Antriebsart	50/60
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1...1,5
Gerätemontage	Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung	Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Werkseitig angebaut	
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Anzahl der Fehlersignalschalter	1
Bemessungsschaltstrom	6A
Bemessungsspannung	230V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)	4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit	63A